

**Kramer KDS-8****Типовая задержка прохождения сигнала HDMI  
от входа кодера до выхода декодера**

Режимы работы декодера	Входное разрешение					Примечания
	4K@60	4K@30	1080p@60	1080p@50	1080p@30	
Genlock	100 мкс	100 мкс	100 мкс	110 мкс	200 мкс	Выходное разрешение равно входному (авто)
Genlock Scaling to 4K@60	0,84 мс	1,6 мс	0,84 мс	1,1 мс	1,7 мс	Выходное разрешение ставится принудительно
Genlock Scaling to 1080p@60	0,95 мс	1,85 мс	0,95 мс	1,2 мс	2 мс	
Genlock Scaling to 720p@60	1,1 мс	2,25 мс	1,15 мс	1,4 мс	2,3 мс	
Fast Switch Full Screen Multiviewer Fast Switch Video Wall	35 мс	50 мс	35 мс	40 мс	50 мс	Приведена максимальная задержка. Реальная задержка может уменьшаться случайным образом до примерно половины от максимальной

**Примечания:**

1. Приведённые значения являются приблизительными и служат только для грубой оценки возможностей приборов
2. Вся приведённая здесь информация не накладывает никаких обязательств на компанию Kramer Electronics
3. Характеристики приборов могут изменяться производителем без предварительного уведомления
4. Результаты измерений в реальных условиях могут зависеть от множества внешних факторов и таким образом отличаться от приведённых